



Oddzielna łazienka / schemat powtarzalny



Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie
Miejsce montażu modułu FAP3002 uzgodnić na etapie realizacji
Moduł FAP3002 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do łazienki (lampka sygnalizująca wezwanie)
Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...
Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2


Sala łóżkowa z łazienką / schemat powtarzalny



1 przyciska kasowania alarmów z sali i łazienki
Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie
Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych
Dostępne są manipulatory z dodatkowymi przyciskami / włącznikami do sterowania oświetleniem
Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampka sygnalizująca wezwanie)
Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...
Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2

FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia
Zamontować na basenie oraz w WC NPS (piwnica)

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszkę natynkową z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.



Wezwanie włącznikiem pociągowym
Kasowanie przyciskiem z lampką
Sygnalizator nad drzwiami
Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł rysunku: SYSTEM PRZYZYWOWY - SCHEMATY

Skala: - - -

Branża: ELEKTRYCZNA Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

Data opracowania:
20.01.2017

Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacji elektrycznych nr ewid. BL/138/92

Podpis:

Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys:

E-23